



La scheda Controllo Marcia per scala mobile è composta da tre Temporizzatori, da un Ingresso e da due relè.

- 1) Il primo temporizzatore agisce quando si chiude l'ingresso J6 Pin1. L'inizio ciclo relè 3 è attivo per 2 secondi.
- 2) Il secondo temporizzatore è attivato dallo stesso ingresso per un tempo programmato dallo switch SW4, vedi Tabella V1. N.B. Se durante questo tempo l'ingresso J6 Pin1 cambia stato azzerà il tempo.
- 3) Il terzo temporizzatore, alla fine del tempo programmato dallo switch SW4, attiverà il relè 2 per 2 secondi.

**Tabella V1.**

SW4. on=1 / off=0

pin1	pin2	pin3	pin4		
on	off	off	off	1	30 SECONDI
off	on	off	off	2	60°
on	on	off	off	3	90°
off	off	off	off	4	120°
on	off	on	off	5	150°
off	on	on	off	6	180°
on	on	on	off	7	210°
off	off	off	on	8	240°
on	off	off	on	9	270°
off	on	off	on	10	300°
on	off	on	on	11	330°
off	on	off	on	12	360°
on	off	on	on	13	390°
off	on	on	on	14	420°
on	on	on	on	15	450°